

GENERADORES DIGITALES INVERTER GASOLINA

Inverter Gasolina K4500IG

Insonorizado, con un nivel de ruido máximo de 65 dB a 50% de carga.

Permite la función en paralelo con cualquier modelo de la gama.

Provisto con: carga USB, Sistema de arranque y paro por control remoto (botón + mando) + Alarma de aceite + Display con cuentahoras.



Especificaciones Técnicas

Tipo de carburante	Gasolina
Arranque	Manual / Eléctrico
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia nominal	3.5 kW / 3.5 kVA
Potencia máxima	4.0 kW / 4.0 kVA
Voltaje	230 V
Motor	H225iD 7.0 HP (EURO 5)
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Cilindrada	223 cc
Autonomía	8 h
Salida 12V DC	8.3 A / 12 V
Capacidad de aceite lubricante	0.6 L
Capacidad depósito de combustible	12 L
Dimensiones	595 x 440 x 510 mm
Peso neto	40 kg
Nivel de ruido (50% carga)	65 dB
Características	Insonorizado + Kit de ruedas con asa plegable + Cuentahoras + Control remoto
Consumo (75% de carga)	1,10 L/h
Nivel de ruido (100% carga)	85Lwa