

GERADORES DE GASOLINA INVERSOR DIGITAL

Gasolina do Inversor K4500IG

Insonorizado, com um nível de ruído máximo de 65 dB a 50% de carga.

Permite a função paralela com qualquer modelo do espectro.

Fornecido com: carregamento USB, iniciar e parar o sistema por controle remoto (botão + botão) + alarme de óleo + Visor com horímetro.



As especificações técnicas

tipo de combustível	Gasolina
começar	Manual / Elétrico
Frequência nominal	50Hz
Potência nominal	3,5kW / 3,5kVA
força máxima	4,0 kW / 4,0 kVA
Tensão	230V
Motor	H225iD 7,0 HP (EUR 5)
Tipo de motor	4 tempos, refrigerado a ar, OHV
Deslocamento	223cc
Autonomia	-----
Saída de 12V DC	8,3A / 12V
Capacidade de óleo lubrificante	0,6L
Capacidade do tanque de combustível	12L
Dimensões	595 x 440 x 510 mm
Peso líquido	40kg
Nível de ruído (50% de carga)	65dB
Características	Insonorizado + Kit de rodas com pega dobrável + Horímetro + Comando à distância
Consumo (75% de carga)	1,10L/h
Nível de ruído (100% de carga)	85Lwa